

# dimax

## CÁMARA PT SMART PARA INTERIOR 3MP

DMS-PT-F5



### > DATOS TÉCNICOS

- Resolución FHD 3 mp. 2304 x 1296 px.
- Sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas y 3 megapíxeles.
- Fácil de emparejar: escanee el código QR o mediante el modo AP para emparejar.
- Seguimiento de movimiento.
- Detección de movimiento para reducir falsas alarmas, nivel de sensibilidad ajustable.
- Audio bidireccional, cancelación de eco.
- 3DNR, DWDR.
- LED infrarrojo de 850 nm, distancia efectiva de 8 metros.
- Modelo WiFi: RTL8188FTV.
- Almacenamiento en la nube compatible.
- Admite Amazon Alexa, asistente de Google, etc.



### > DESCRIPCIÓN

Descubre la innovadora Cámara PT SMART Dimax, tu aliada perfecta para la vigilancia inteligente. Diseñada con la última tecnología, esta cámara panorámica y basculante redefine la seguridad en el hogar y la oficina.



### > CARACTERÍSTICAS

Longitud focal de la lente: 4,0 mm; Apertura: F2.0  
Campo de visión 108°  
Codificación H.264  
Entrada de audio Micrófono  
Salida de audio Altavoz  
Detector magnético IR-CUT de visión nocturna  
Distancia de visión nocturna 8-10 mts.

### > COMPATIBLE CON:



### > ESPECIFICACIONES

Giro Horizontal: 355°  
Giro Vertical: 72°  
Relación señal-ruido  $\geq 58$ dB  
Sensibilidad  $-36$ dB $\pm$  2dB  
Soporte de función de altavoz  
Tarjeta TF Máximo a 128 GB (tarjeta TF no incluida)  
Conector USB 5V  
Alimentación CC 5V1A  
Tipo N/A  
Capacidad N/A  
Tiempo de espera N/A  
Certificado compatible con CE/FCC  
Temperatura de trabajo  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}$   
Humedad de trabajo 10~95% sin condensación  
Tamaño 79 x 80,5 x 115,5 mm.  
Peso 190 gr.

### > INFORMACIÓN ADICIONAL:

Descarga la APP MOVIL SMART LIFE para poder controlar tu dispositivo y conocer muchísimas funciones adicionales, esta APP esta disponible para sistemas operativos IOS y ANDROID, es totalmente gratis y facil de usar



### > CERTIFICACIONES:

